



Netia SA

Dział Zarządzania Jakością Usług
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13
adres do korespondencji
02-677 Warszawa, ul. Taśmowa 7A
tel. 0-22/ 352-29-83
fax. 0-22/ 352-21-10
/tel. 0-508 288-484/

PP-HIUR TELKOL Sp. z o. o.
ul. Świerkowa 14
43-340 Kozy

Nasz znak: N/TQM-09/074/HW

10.07.2009

W odpowiedzi na pismo AB-0904-01/3/06/09 z dnia 22 czerwca 2009 roku dotyczącego projektu przebudowy drogi powiatowej nr 4444S w ulicy Bestwińskiej w Czechowicach-Dziedzicach i w ulicy Krakowskiej w Bestwinie wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4116S w ulicy Legionów w Czechowicach-Dziedzicach, Dział Zarządzania Jakością Usług Netii SA określa warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia rurociągu telekomunikacyjnego Netii SA w rejonie skrzyżowania dróg i wzdłuż ulicy Bestwińskiej:

1. Rurociąg telekomunikacyjny Netii SA, wraz ze studnią kablową, należy przełożyć poza projektowane skrzyżowanie wraz z rowem odwadniającym, na odległość nie mniejszą niż 1,0m.
 2. Rurociąg telekomunikacyjny należy ułożyć na głębokości poniżej 1,0m, na skrzyżowaniu z jezdnią drogi – na głębokości poniżej 1,0m a pod dnem rowu odwadniającego jezdnię - poniżej 0,5m.
 3. Rurociąg telekomunikacyjny na skrzyżowaniu z drogą, należy zabezpieczyć, lub przedłużyć zabezpieczenie, rurą osłonową na długości przekraczającej o co najmniej 0,5m – po obu stronach – szerokość jezdni wraz z rowem odwadniającym.
 4. Rurociąg telekomunikacyjny na skrzyżowaniach z wodociągiem, gazociągiem oraz kanalizacją sanitarną lub deszczową, należy zabezpieczyć rurą osłonową o długości przekraczającej szerokość skrzyżowania po 2,0m z każdej strony.
 5. Na całej długości przebudowywanej drogi należy zachować głębokość ułożenia rurociągu telekomunikacyjnego – minimum 1,0m – oraz należy odtworzyć ułożenie taśmy ostrzegawczej na głębokości 0,5m.
 6. Kolidujące z planowaną budową drogi słupki oznaczeniowe rurociągu telekomunikacyjnego i oznaczeniowo-pomiarowe wraz z kablem lokalizacyjnym, należy przenieść na linie rozgraniczające podział gruntów.
 7. Na przebudowywanym odcinku rurociągu, w razie przecięcia rurociągu, należy przewidzieć przełączenie kabli optotelekomunikacyjnych z wykorzystaniem kabli tymczasowych, zaciągniętych do wolnych rur rurociągu, pomiędzy dwoma istniejącymi złączami.
 8. Przed przystąpieniem do robót należy wystąpić do Netii SA z prośbą o uzgodnienie projektu wykonawczego oraz o uzgodnienie harmonogramu prac.
 9. Przed przystąpieniem do robót należy wystąpić do Netii SA z prośbą o wytyczenie przebiegu rurociągu telekomunikacyjnego Netii SA i o zlecenie nadzoru budowlanego /Kierownik Zespołu Utrzymania Usług – tel. 0-602 415-563/
 10. Prace wzdłuż rurociągu /mniej niż 2m/ należy prowadzić ze szczególną ostrożnością z wykluczeniem użycia sprzętu mechanicznego.
 11. Na wykonane prace należy sporządzić dokumentację powykonawczą z inwentaryzacją geodezyjną włącznie /jeden egzemplarz należy przekazać do zasobów Netii SA/.
 12. Wykonane prace podlegają odbiorowi technicznemu.
 13. Wytyczenie trasy rurociągu telekomunikacyjnego i nadzór nad pracami są płatne, zgodnie z obowiązującymi stawkami w Netii SA.
 14. Ważność wydanych warunków technicznych – jeden rok.
- W załączeniu: plan sytuacyjny /rys. ark. nr 1 i 2/.

Z poważaniem
Wojciech Hermanowski